

Uživatelský manuál: Bluetooth reproduktor Hoco HC34

1. Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Model	Hoco HC34 Star
Verze Bluetooth	5.4
Reproduktor	52 mm, 4 Ω , 5 W
Frekvenční odezva	120 Hz – 18 kHz
Kapacita baterie	1200 mAh
Doba nabíjení	cca 2 hodiny
Doba provozu	cca 4 hodiny (při 80% hlasitosti)
Dosah přenosu	10 metrů
Vodotěsnost	IPX4 (odolné proti stříkající vodě)
Rozměry	111 x 84 x 40 mm
Hmotnost	258 g
Podporované režimy	Bluetooth, TF karta (microSD), FM rádio, TWS

2. Popis ovládacích prvků (Základní funkce)

1. Zapnutí/Vypnutí: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení reproduktor zapnete nebo vypnete.
2. Bluetooth Párování: Po zapnutí se reproduktor automaticky přepne do režimu párování. Ve svém telefonu vyhledejte zařízení „Hoco HC34“ a potvrďte připojení.
3. Hlasitost / Skladby:
 - Krátké stisknutí + nebo -: Změna hlasitosti.
 - Dlouhé stisknutí + nebo -: Následující nebo předchozí skladba.
4. Tlačítko Mode (M): Krátkým stisknutím přepínáte mezi režimy Bluetooth, FM rádio a TF karta.
5. Přehrávání/Pauza: Krátkým stisknutím pozastavíte nebo spustíte hudbu. Při příchozím hovoru krátkým stisknutím přijmete hovor, dlouhým odmítnete.

3. Pokročilé funkce

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Pokud máte dva identické reproduktory Hoco HC34, můžete je propojit pro stereo zvuk:

1. Zapněte oba reproduktory (nesmí být připojeny k telefonu).
2. Dvakrát klikněte na tlačítko napájení (nebo „M“ – dle verze) na jednom z nich. Reproduktory se ozvou zvukovým signálem po úspěšném propojení.
3. Následně je vyhledejte v Bluetooth nastavení telefonu jako jedno zařízení.

4. Nabíjení

- Používejte přiložený kabel USB-C.
- Nabíjejte pomocí adaptéru DC 5V (např. nabíječka od telefonu nebo USB port v PC).
- Během nabíjení svítí červená kontrolka, po plném nabití zhasne.

5. Bezpečnostní upozornění

- Voda: Reproduktor má krytí IPX4, což znamená, že odolá dešti nebo postříkání. Neponořujte jej do vody.
- Teplota: Nevystavujte zařízení extrémním teplotám (nad 45°C) nebo přímému ohni.
- Nerozebírejte: Nepokoušejte se reproduktor rozebírat, hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození baterie.

7. Informace o distribuci

Dovozce do ČR: Unicorno s.r.o.

Likvidace: Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte jej na sběrném místě pro recyklaci elektrických zařízení. Obsahuje Li-ion baterii.